

# Технический райдер группы «МОЛОДОСТЬ»

**Состав:** Барабаны, бас-гитара (+клавишный бас), гитара, вокал.

## **Drum Set: Sonor , Tama, DW, Yamaha.**

1 бас-бочка;

1 альт-том 10" или 12";

2 напольных тома 14" и 16";

1 малый барабан 14" (предпочтительно глубиной 6,5");

1 педаль для бас-бочки;

1 стойка под хай-хэт;

1 стойка под малый барабан;

3 стойки под тарелки типа «журавль»;

1 барабанный стул (**ВИНТОВОЙ!**).

Все комплектующие должны быть в полностью исправном состоянии, со всеми необходимыми крепёжными элементами, регулироваться и надёжно фиксироваться. Все пластики должны быть целыми, без следов повреждений, ремонта или существенного износа.

2 микрофонные стойки для установки оверхэд-микрофонов.

Комплект из 8 микрофонов для полной подзвучки барабанной установки типа.

2 сетевые розетки 220В.

Барабанная установка должна быть предварительно собрана и надёжно закреплена.

## **Bass:**

Бас-гитарный усилитель + кабинет (4x10) или комбо не менее 100-200 Вт:

**Ampeg, SWR, Trace Elliot, Hartke.**

1 стойка под гитару;

2 сетевые розетки 220В.

## **Keyboard Bass:**

1 крепкая стойка в один уровень;

2 канала DI-BOX со шнурами типа Jack - Jack;

2 сетевые розетки 220В.

## **Guitar:**

Гитарный усилитель + кабинет (4x10) или комбо не менее 100-200 Вт:

**Marshall, Mesa Boogie, Orange, Engl.**

1 стойка под гитару;

2 сетевые розетки 220В.

## **Vocal:**

2 микрофона **Shure SM 58** (или **Beta 58**);

2 стойки типа «журавль»;

2 шнура XLR - XLR.

### **Мониторная система:**

1. Центральная линия — 2 монитора.
2. Линия басиста — 1 монитор.
3. Линия гитариста — 1 монитор.
4. Линия барабанщика — 1 монитор.

### **Ф.О.Н. Пульт:**

Минимум **16** каналов, с параметрическим среднечастотным фильтром на канале, возможностью подачи фантомного питания.

Предпочтительно:

**Allen & Heath, Midas, Soundcraft.**

### **РА:**

Суммарная мощность **РА** для помещения на **100-300** мест должна составлять не менее **3 кВт**. Более **300** мест — от **3 кВт**.

Предпочтения по системам:

**JBL, Electro-Voice, Meyer Sound, K-Array** или аналоги.

### **Дополнительные приборы:**

**2-х** канальный мастер-эквалайзер 30 полос 1/3 октавы не хуже **DBX**.

**4** канала компрессор/гейт с инсертными кабелями.

**Вся система электрического подключения 220В должна иметь заземление.**

**При невозможности полностью выполнить требования райдера, необходимо обязательное детальное согласование.**

*Все возникшие вопросы Вы можете обсудить по телефону:*

**+7(921)345-48-70** (Роман)

## Input list:

Канал	Инструмент	Микрофон	Дополнительно
1	Kick	Shure Beta 52	Compressor/Gate
2	Snare	Shure SM 57	Compressor
3	Hi-Hat	Condencer	
4	Rack Tom	Shure SM 98A/ Senheiser E604	Gate
5	Floor Tom 1	Shure SM 98A/ Senheiser E604	Gate
6	Floor Tom 2	Shure SM 98A/ Senheiser E604	Gate
7	Overhead L	Shure SM 81/AKG C451	
8	Overhead R	Shure SM 81/AKG C451	
9	Bass	Di-Box	Compressor
10	Keyboard Bass L	Di-Box	Jack - Jack cable
11	Keyboard Bass R	Di-Box	Jack - Jack cable
12	Guitar	Shure SM 57	
13	Vocal	Shure SM 58/ Beta 58	Compressor (DBX 160)
14	Vocal 2	Shure SM 58/ Beta 58	Compressor (DBX 160)

GGEÓRGIAG



MON 3

GGEÓRGIAG



MON 1



GGEÓRGIAG



MON 2



MON 1

